

Bahco - BBCE1215S - CARGADOR MANTENEDOR AUTOMAT. 15 AMP

Cargador mantenedor automático 15 amps para baterías de 12V con Función Showroom.

Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 15 A pa

Características:

- Largo: 245 mm.
- Ancho: 225 mm.
- Altura: 90 mm.

Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 15 A para baterías de 12 V con la función de modo suministro|Equipado con la función de modo suministro, que ofrece un máximo de 10 A en caso que se requiera, dado que se adapta a las necesidades del vehículo|Perfecto para mantenerlo conectado a la batería del vehículo cuando esté en el taller y poder mostrar las luces, el GPS, etc., y que no se quede sin batería, manteniendo así un voltaje estable de 13,6 V|Adecuado para barcos, automóviles, caravanas, vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas, camiones, etc.|Utiliza la tecnología controlada por microprocesador «conectar y olvidar» con pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería|Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB, incluidas Start&Stop|Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería|Protección contra polaridad inversa|Desplazamiento del indicador digital que proporciona instrucciones paso a paso para seguir adecuadamente el proceso de carga de la batería en los idiomas siguientes: inglés, francés, español, holandés, sueco e italiano|Dureza de conexión rápida: permite encajar cualquiera de los conectores de anillo en su lugar en cuestión de segundos|Rango de carga de la batería de 12 V: 10-230 Ah|Entrada: 230 V AC 50 Hz 2,5 A /1,8 A Salida: 12 V a 15 A/10 A IP20|Contenido de la caja: mantenedor/cargador de 12V 15 A/10 A con modo suministro, pinzas con conexionado independiente, arnés de anillas para conexión rápida al cargador y manual del usuario

